模拟信号调理模块

> 高达1.8 kVrms隔离
> 带宽高达 2 MHz
> 可通过硬件按钮/RS485进行配置

> 免费硬件配置软件

模拟信号模块	特性	带宽	隔离	接头类型
通用测试				
DAQP-STG / HSI-STG	自动传感器调平衡 内置电阻，支持 ½ 和 ¼ 桥路测试 uV 调理放大器，高带宽 0.5 到10 000连续可变增益	DAQP-STG: 300 kHz HSI-STG: 2 MHz	350 V_{DC}	DSUB, LEMO 1B
高电压				
DAQP-HV / HSI-HV	1000 V_{RMS} / 1400 V_{PEAK} 10 MOhm 输入阻抗	DAQP-HV: 300 kHz HSI-HV: 2 MHz	1000 V_{RMS}	4㎜香蕉接头
低电压				
DAQP-LV / HSI-LV	高输入保护 12档量程 10 mV to 50 V DSUB接头型号可以传感器供电	DAQP-LV: 300 kHz HSI-LV: 2 MHz	1000 V_{RMS}	4㎜香蕉接头, BNC, DSUB, Lemo 1B
电流				
DAQP-LA	6 档量程 5 A_{RMS} / 30 A_{PEAK}	300 kHz	1400 V_{RMS}	4㎜香蕉接头
载波频率调理模块				
DAQP-CFB2	600 Hz to 20 kHz 载波频率 精确的电桥测量 支持 LVDT传感器	9.6 kHz	-	DSUB
温度				
DAQP-MULTI	PT1000 to PT2000 热电偶: K, J, T, R, S, N, E, B, L, C, U 内置冷端补偿和分度表	1 kHz	1000 V_{RMS}	DSUB,通用 TC接头
DAQP-THERM	热电偶 types: K, J, T, R, S, N, E, B, L, C, U 内置冷端补偿和分度表	1 kHz	1000 V_{RMS}	通用TC接头
电荷 / IEPE®				
DAQP-ACC-A	IEPE® 传感器	300 kHz	-	BNC
DAQP-CHARGE-B	输入量程 ±100 to ±1 000 000 pC 支持准静态电荷传感器 电荷泄露漂移 <0.03 pC/sec	100 kHz	350 V_{DC}	Teflon BNC
频率				
DAQP-FREQ	频压转换隔离r 输入量程 100 Hz to 200 kHz 自动调整触发电平	输出响应: 1.5 ms, 30 ms, 500 ms	350 V_{DC}	DSUB

V 电压　IEPE　电桥　电位计　频率　铂电阻

I 电流　电荷　感应传感器　热电偶　电容　电阻

更多详情请可咨询：15309289508